

Der Fingerprint-Handsender – James Bond ist Realität!

Den Fingerprint-Handsender zeichnet sich vor allem durch folgende Vorzüge aus – maximale Sicherheit und optimale Benutzerfreundlichkeit. Ihre Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: Rolltore, Schwingtore, Schiebetore, Drehflügeltore, Sektionaltore, Falltore, Drehtüren, Falttore, Glastüren Schranken, Pöller.

Gewährleistung maximaler Sicherheit – mehr geht nicht

Dank dem innovativen, biometrischen System ist eine maximale Sicherheit gewährleistet. Das System wird ergänzt durch das Wechselcode-System (Rolling Code System) mit mehr Bits zur Verschlüsselung.

Noch höheren Sicherheitsanforderungen kann durch die Zuordnung eines 1- bis 4-stelligen Pin Codes (zwei PIN Codes pro Handsender möglich) an den Empfänger gerecht werden.

Zudem können die Speicherchips der Empfänger so konfiguriert werden, dass eine manuelle Programmierung oder eine Programmierung per Funk unmöglich ist.

Übersichtliche Zuordnung der Berechtigungen

Eine klare Zuordnung der Berechtigungen ist durch die zwei Benutzerebenen «Master» und «Basic» gegeben: Der «Master» ist neben der Benutzung berechtigt, Fingerprints einzulernen und zu löschen.

Der «Basic»-Ebene ist nur die Benutzung des Handsenders möglich. Den Handsender können nur einprogrammierte Fingerprints benutzen und eine einfache Erstellung einer Datenbank für das Zubehör wie Handsender, Kunststoffkarten und Kunststoffanhänger schafft noch mehr Übersicht.

Einfachheit in der Installation und in der Verwaltung

Die Antenne ist sehr einfach zu installieren, da praktisch keine Verkabelung notwendig ist. Sehr komfortabel, weil Sie keinen Knopf drücken müssen um eine Tür zu öffnen. Er wird mit einem Fahrzeughalter und einem Kleidungsclip geliefert. Der Free T kann mit einem Einweg- oder Mehrwegarmband bestellt werden. Das Modell verfügt auch über die 2 Weg Kommunikation und piepst bei jeder Aktivierung und bei fast leerer Batterie.



Interessiert? – Rufen Sie uns unverbindlich für eine Beratung an.



Tor 1
Daumen



Tor 2
Zeigefinger



Tor 3
Kleiner Finger

Schritt 1
Leseabdeckung öffnen.



Schritt 2
Wählen Sie eine Tür mit der
Sendetaste.



Schritt 3
Ziehen Sie den Finger über
den biometrischen Leser.

- Tor 1 →
- Tor 2 →
- Tor 3 →
- Tor 4 →

